

СПРАВОЧНИК ПО РАДИОДЕТАЛЯМ

Диодные сборки

Тип прибора	Uпр,В, не более (при Iпр, мА)	Iобр, мкА, не более (при Uобр,В)	tвос, обр, мкс	Сд, пф (при Uобр,В)	Uобр max, В U*обр и max, В	Iпр max,мА I*пр и max,мА	fд max, кГц	Вид корпуса
КДС111А КДС111Б КДС111В	1,2 (100) 1,2 (100) 1,2 (100)	3,0 (300) 3,0 (300) 3,0 (300)	- - -	- - -	300 300 300	200 200 200	20 20 20	
КДС523А КДС523Б КДС523В КДС523Г	1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20)	5,0 (50) 5,0 (50) 5,0 (50) 5,0 (50)	4 4 4 4	2 (0,1) 2 (0,1) 2 (0,1) 2 (0,1)	50 50 50 50	20 20 20 20	- - - -	
КДС523АМ КДС523БМ КДС523ВМ КДС523ГМ	1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20)	5,0 (50) 5,0 (50) 5,0 (50) 5,0 (50)	4 4 4 4	2 (0,1) 2 (0,1) 2 (0,1) 2 (0,1)	50 50 50 50	20 20 20 20	- - - -	
КДС526А КДС526Б КДС526В	1,1 (5,0) 1,1 (5,0) 1,1 (5,0)	- - -	5 5 5	5 (0) 5 (0) 5 (0)	15 15 15	20 20 20	- - -	
КДС627А	1,3 (200)	2,0 (50)	40	5 (0)	50	200	-	
КДС628А	1,3 (300)	5,0 (50)	50	32 (0)	50	200	-	
КД903А КД903Б	1,2 (75) 1,2 (75)	0,5 (20) 0,5 (20)	150 150	150 (5) 150 (5)	20 20	75 75	- -	
КД906А КД906Б КД906В КД906Г КД906Д КД906Е	1,0 (50) 1,0 (50) 1,0 (50) 1,0 (50) 1,0 (50) 1,0 (50)	2,0 (75) 2,0 (50) 2,0 (30) 2,0 (75) 2,0 (50) 2,0 (30)	1 1 1 1 1 1	20 (5) 20 (5) 20 (5) 40 (5) 40 (5) 40 (5)	75 50 30 75 50 30	100 100 100 100 100 100	100 100 100 100 100 100	
КД908А	1,2 (200)	5,0 (50)	30	5 (0)	40	200	-	
КД909А	1,2 (200)	10,0 (40)	70	5 (0)	40	200	-	
КД914А КД914Б КД914В	1,0 (5) 1,0 (5) 1,0 (5)	1,0 (20) 1,0 (20) 1,0 (20)	- - -	- - -	20 20 20	20 20 20	- - -	
КД917А	1,2 (200)	5,0 (50)	10	40 (0,05)	40	200	-	
КД919А	1,35 (100)	1,0 (40)	100	6 (10,0)	40	100	-	

Для создания этого документа использовалась литература :

Издательство " Радио и связь " "Элементы схем бытовой радиоаппаратуры – диоды – транзисторы "

(авторы: А. И. Аксенов, А. В. Нефедов, А. М. Юшин)